

# Zippy

—•ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ•—

Ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Armytek Optoelectronics Inc., Canada.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

- ◆Μέγιστη Ισχύς 200 LED-Lumens
- ◆Μοναδικός τηλεσκοπικός σχεδιασμός με εύρος φωτεινότητας 110°
- ◆Ενσωματωμένη μπαταρία Ιόντων Λιθίου Pol-Akkus
- ◆Ακαμπτο, αντικραδασμικό και αδιάβροχο περιβλήμα
- ◆Απλή λειτουργία με ένα κουμπί
- ◆Λεπτός και ελαφρύς: 59x25x9 χιλ. / 12γρ.
- ◆Αυτόματη απομνημόνευση του τελευταίου προγραμματισμού
- ◆Λειτουργία κλειδώματος που αποτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση της λυχνίας LED Μέγιστη: 160lm / 17 Min Μέση: 50lm / 1h Χαμηλή: 5lm / 10h
- ◆Ενισχυμένος δακτύλιος κλειδιών και αποσπώμενο ασάλινο κλιπ τοποθέτησης σε ζώνη, τσέπη κτλ

Μοντέλο	Zippy	
Μέγιστη Ισχύς Φωτεινότητας, LED / OTF Lumen	200 / 160	
Ένταση Ακτίνας Κεριά (Candelas)	58	
Έυρος κεντρικού φωτισμού : Πλευρικού φωτισμού	60° : 110°	
Μέγιστη απόσταση ακτίνας φωτισμού σε μέτρα	15	
Λειτουργίες Φωτισμού (OTF Lumens) και διάρκεια φωτισμού (μετρημένη με μπαταρία 100mAh Li-Pol μέχρι το 10% της απόδοσης φωτισμού)	Μέγιστη	160 lm / 17 Min
	Μέση	50 lm / 1 h
	Χαμηλή	5 lm / 10 h
Πηγή ενέργειας (ενσωματωμένη)	Li-Pol (100mAh)	
Μέγεθος και βάρος(χωρίς παρελκόμενα)	59x25x9 mm / 12 g	

## Περιγραφή

**Μέρη που περιλαμβάνονται :** Φακός, ασάλινο κλιπ, οδηγίες χρήσης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει κατά βούληση την συσκευασία χωρίς να τροποποιήσει τις οδηγίες χρήσης.

## Λειτουργία

**On / Off** Πατήστε τον διακόπτη 1 φορά **Επιλογή Εντάσεων Φωτισμού.**

Πιέστε και κρατείστε πατημένο το κουμπί όταν ο φακός ανάβει. Απελευθερώστε το κουμπί για να επιλέξετε την ένταση φωτισμού που επιθυμείτε.

Ο φακός κρατάει την τελευταία επιλογή έντασης.

## Λειτουργία Κλειδώματος

Πιέστε και κρατείστε πατημένο το κουμπί όταν ο φακός είναι σβηστός.

Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια για να ξεκλειδώσετε το κουμπί λειτουργίας.

**Προειδοποίηση ένδειξης χαμηλού αποθέματος μπαταρίας** Σε περίπτωση χαμηλού αποθέματος ο φακός αναβοσβήνει 1 φορά και μειώνει την ένταση φωτεινότητας από την μεγάλη και μεσαία σκάλα στην μικρή. Σε περίπτωση ελάχιστου αποθέματος ο φακός σβήνει.

## Φόρτιση

Τοποθετείστε το καλώδιο φόρτισης τύπου Micro USB στη θύρα USB-A και συνδέστε το σε οποιαδήποτε πηγή φόρτισης με ισχύ voltage 4,5-5,5V. Ο χρόνος φόρτισης για μια πλήρη αποφορτισμένη μπαταρία είναι 1 ώρα & 10λ.

**Ένδειξη φόρτισης:** **Κόκκινο** χρώμα - φορτίζει και **Πράσινο** χρώμα η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

## Υποστήριξη & Εγγύηση

Η εταιρία Armytek παρέχει **5ετή εγγύηση** - επισκευή χωρίς χρέωση. (εξαιρούνται μπαταρίες, φορτιστές, διακόπτες, θύρα τροφοδοσίας τα οποία έχουν **2ετή εγγύηση**) από την ημερομηνία αγοράς με απόδειξη.

**Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που έχει προκληθεί από:**

- 1.Εσφαλμένη χρήση
- 2.Απόπειρα τροποποίησης ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένους επισκευαστές
- 3.Παρατεταμένη χρήση σε μολυσμένα ή χλωριωμένα υγρά.
- 4.Υψηλές θερμοκρασίες και χημικά (συμπεριλαμβανομένου της έκθεσης του φακού σε υγρά χαλασμένης μπαταρίας

! Προαιρετικά διατίθεται ο γνήσιος ιμάντας κεφαλής 360° καθιστά το μοντέλο Zippy πολυχρηστικό.

Armytek Αντιπροσωπεία Ελλάδος  
Δ.Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ  
Αρχιμήδους 2, Ταύρος, 17778, +302104810552  
www.diamanco.gr | sales@diamanco.gr



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση

